

Hướng dẫn cài đặt Ruijie Gateway qua giao diện Web

Tổng quan

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Gateway qua giao diện Web sử dụng Internet Explorer (IE).

Nội dung


- Hướng dẫn cài đặt kết nối mạng qua PPPoE.
- Hướng dẫn cài đặt mạng, DHCP.
- Kiểm tra internet sau cài đặt.

Thuật ngữ viết tắt

- Gateway: cổng truy cập mạng hay còn gọi là Router.

1. Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt

- Kịch bản




- Máy tính và bật nguồn thiết bị Gateway
- Trình duyệt được hỗ trợ: IE7.0, IE8.0, IE9.0, IE10.0, IE11.0, Google chrome, Firefox.

2. Thông số cấu hình mặc định của Router


- Router đã bật dịch vụ quản lý qua Web.
- Địa chỉ IP: **192.168.1.1**
- Username/Password: **admin/admin**

3. Đăng nhập:

- Kết nối máy tính với Switch hoặc cổng bất kỳ cổng LAN nào trên Router, đặt địa chỉ IP máy tính cùng lớp với thiết bị như hình:



- Mở trình duyệt Web và gõ: **http://192.168.1.1** ➔ nhấn **Enter**



- Nhập Username và Password ➔ Chọn **LogIn**. Xuất hiện giao diện Quick Setup

The screenshot shows the 'Reset Pwd' step of the Ruijie EG2100-P Config Wizard. The progress bar at the top indicates that 'Reset Pwd' is the current step, followed by 'Scenario', 'Interface', and 'Finish'. The main content area is titled 'Please reset the admin password.' and contains the following fields:

- User Name: admin
- New Password: [password field]
- Confirm Password: [password field]

A tooltip on the right side of the Confirm Password field reads: 'Please enter at least 6 characters consisting of numbers, letters and characters.' Below the password fields is a blue 'Next' button.

- Hệ thống yêu cầu đặt lại mật khẩu để quản lý (ít nhất 6 ký tự, có chữ số và ký tự đặc biệt)

➤ Chọn Next

The screenshot shows the 'Select Scenario' step of the Ruijie EG2100-P Config Wizard. The progress bar at the top indicates that 'Reset Pwd' is completed (marked with a checkmark) and 'Scenario' is the current step. The main content area is titled 'Select Scenario' and contains two selectable options:

- General**: Applicable to all scenarios. (This option is highlighted with a red border in the image.)
- S&M Enterprise**: Applicable to small & medium sized enterprises.

At the bottom of the form are two buttons: 'Previous' (disabled) and 'Next' (active).

- Chọn **General** để thiết lập chung

WAN Port: WAN0 1

WAN0(Gi0/0): PPPoE

Account: FTTH-A - [password field] Please enter the password.

LAN Port: LAN2-LAN7 2

LAN2-LAN7(Gi0/2): 192.168.1.1 - 255.255.255.0

Previous Next

- Chọn **PPPoE** và nhập **Username** và **Password** được cung cấp bởi nhà mạng **7** chọn **Next**

Operation succeeded.

Dashboard

Interface

©2000-2019 Ruijie Networks | Community | Online Service | Customer Service: 4008 111 000

- Chọn **Interface** để đến giao diện quản lý của thiết bị


- **Các chức năng khác:**

+ **Interface conversion:** thay đổi cổng LAN1 thành cổng WAN


+ **Multi-PPPoE:** cho phép đăng nhập nhiều tài khoản PPPoE

- Cài đặt **DHCP** ➔ chọn **Network** ➔ **DHCP** ➔ chọn **Edit** và tùy chỉnh lớp mạng cần cấp phát

Ví dụ: cấp phát lớp mạng 192.168.2.0/24





- Chọn LAN1 và đặt lại địa chỉ Gateway **192.168.2.1** cho lớp mạng LAN




Lưu ý: mặc định WAN0 là G0/0 , các cổng còn lại là G0/2

- Kiểm tra thông tin **Default Route** và **DNS server**




- Vào phần quản lý mạng trên máy tính và thay đổi thành chế độ tự động nhận IP trên card mạng.

Ta thấy máy tính đã tự động nhận địa chỉ **192.168.2.2**. Như vậy là việc cài đặt mạng LAN đã hoàn thành.



- Truy cập Web và kiểm tra đã có Internet



Cảm ơn các A/C đã xem qua bài viết.